通用型接触器 - 交/直流线圈

型号说明及型号速查表

型号说明

A9 - 30 - 10*80

线圈电压代号
（详见型号速查表）

辅助触点数量
第1位：NO，第2位：NC
10：1NO(本体自带)
01：1NC(本体自带)
11：1NO+1NC(左侧安装)

主触点数量
第1位：NO，第2位：NC
30：3NO
40：4NO
22：2NO+2NC

额定工作电流Ie
（详见型号速查表）

系列号
A：交流线圈
AF：交直流线圈
AL：直流线圈

A 9-30-10

A 9-40-00

AL 16-30-10

注：
1) A9...A300 / AF09...AF2050接触器主要用于控制三相电动机以及额定工作电压达690 V AC / 1000 V AC或220 V DC / 600 V DC的电力线路。
2) AL9...AL40接触器主要用于控制三相电动机以及额定工作电压达690 V AC或220 V DC / 400 V DC的电力线路。

型号速查表

系列	额定工作电流 (A) 9	12	16	26	30	38	40	50	63	75	95	110	145	185	210	260	300	400	460	580	750	1250	1350	1650	2050	主触点	辅助触点
A	■	■	■	■	■	■	■																			-30	-10, -01
								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									-30	-11
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																-40	-00
AF	■	■	■																							-30	-10, -01
				■	■	■																				-30	-00
							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-30	-11
AL	■	■	■	■	■	■	■																			-30	-10, -01
	■		■	■																						-40	-00

	线圈电压代号 代号	电压	
A	*81	24V 50/60Hz	AC
	*83	48V 50/60Hz	
	*84	110V 50Hz/110-120V 60Hz	
	*80	220-230V 50Hz/230-240V 60Hz	
	*88	230-240V 50Hz/240-260V 60Hz	
	*85	380-400V 50Hz/400-415V 60Hz	
	*86	400-415V 50Hz/415-440V 60Hz	
AF (AF09-AF38)	*21	24-60V 50/60Hz/20-60V	DC
	*12	48-130V	AC/DC
	*13	100-250V	
AF (50-300A)	*72	20-60V	DC
	*69	48-130V	AC/DC
	*70	100-250V	
AF (400-1250A)	*68	24-60V	DC
	*69	48-130V	AC/DC
	*70	100-250V	
	*71	250-500V	
AF (1350-2050A)	*70	100-250V	
AL	*80	12V	DC
	*81	24V	
	*82	42V	
	*83	48V	
	*21	50V	
	*84	60V	
	*85	75V	
	*86	110V	
	*87	125V	
	*88	220V	
	*89	240V	
	*38	250V	